



# Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020

Segui questa guida per rimuovere o sostituire...

Scritto Da: Carsten Frauenheim



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire la barra dell'antenna in un MacBook Air da 13" di inizio 2020.

## STRUMENTI:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

Tweezers (1)

Spudger (1)

T3 Torx Screwdriver (1)

T4 Torx Screwdriver (1)

T5 Torx Screwdriver (1)

## COMPONENTI:

MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020)  
Antenna Bar (1)

## Passo 1 — Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore



 Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità **Auto Boot** del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. [Usa questa guida](#) oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.

- Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.

**⚠** Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.


- Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
  - Due viti da 7,9 mm
  - Due viti da 7,1 mm
  - Sei viti da 2,6 mm
- ⓘ Per tutta la durata della riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.

## Passo 2 — Rimuovi il case inferiore




- Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
- Rimuovi il case inferiore.
- ☑ Per reinstallare il case inferiore:
  - Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.

### Passo 3 — Disconnetti la batteria




- Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.

### Passo 4




- Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.

## Passo 5 — Scollega la barra dell'antenna




- Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura del cavo dell'antenna.
- Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
- ☑ Quando sostituisci la copertura del cavo dell'antenna, assicurati che il lato scanalato sia rivolto verso il bordo della cerniera del MacBook Air.

## Passo 6



- Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla sua base.
- Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
- Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.

## Passo 7




- Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore del cavo dello schermo.
- Rimuovi la copertura del connettore del cavo dello schermo.

## Passo 8




- Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo dalla scheda dell'antenna per scollegarlo.
- Per ricollegare i [connettori a pressione](#) come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.

## Passo 9



- Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le sei viti che tengono ferma la barra dell'antenna:
  - Quattro viti da 7,4 mm
  - Due viti da 4,5 mm

## Passo 10 — Rimuovi la barra dell'antenna



- Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
- Fai perno con lo spudger contro la cerniera per fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
- Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.

## Passo 11



- Usa le dita per tirare la barra dell'antenna verso l'alto e fuori dalla copertura.
    - ⓘ La barra dell'antenna è incollata con del leggero adesivo e potrebbe richiedere un po' di forza per rimuoverla.
  - Fai passare la scheda dell'antenna nell'apertura nel centro della barra dell'antenna.
    - ⚠ **Stai attento non tirare in alcun modo i cavi a nastro dell'antenna.**
  - Rimuovi la barra dell'antenna.
- Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo dello schermo non rimanga intrappolato sotto la barra dell'antenna.

---

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti, copri cavi o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.

**Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.**

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.