



Sostituzione sportello di accesso iMac Intel 21.5" EMC 2389

Sostituisci lo sportello di accesso di un iMac Intel 21.5" EMC 2389.

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire lo sportello di accesso dell'iMac Intel 21.5" EMC 2389.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Sportello di accesso



- Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
- Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
- ⚠ Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
- ⓘ Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.