



Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 1a generazione

Stai avendo problemi di ricarica? Può essere...

Scritto Da: Isabelle Burgess



INTRODUZIONE

Stai avendo problemi di ricarica? Può essere arrivato il momento per una nuova batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria nel tuo Kindle Paperwhite di 1a generazione.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [Kindle Paperwhite \(1st Gen\) Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Copertura



- Usando uno spudger o uno strumento di apertura in plastica, separa delicatamente la cornice dallo schermo. È più semplice iniziare negli angoli e continuare lungo i bordi della cornice.

⚠ Non infilare lo spudger troppo a fondo sotto i bordi: potresti danneggiare facilmente lo schermo.

Passo 2



- Svita le undici viti a croce Phillips da 3,0 mm che circondano il telaio intermedio.

i Sopra lo schermo, una striscia di nastro adesivo nero copre una vite.

Passo 3



- Solleva il telaio intermedio dalla copertura.
- ❗ Se il telaio intermedia è incastrato, fallo scorrere prima a sinistra, quindi sollevalo per rimuoverlo.

Passo 4 — Batteria



- Gira il telaio intermedio a faccia in giù per trovare la batteria.
- Svita le tre viti a croce Phillips da 3,0 mm che fissano la batteria al telaio intermedio.

Passo 5



- solleva delicatamente la batteria dal bordo inferiore e sfilala dal telaio intermedio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.