Tecniche di recupero TI-84 Plus CE

Questa guida è compatibile con tutte le...

Scritto Da: TheLastMillennial



INTRODUZIONE

Questa guida è compatibile con tutte le varianti della TI-84 Plus CE e TI-83 Premium CE.

La maggior parte dei problemi possono essere risolti con uno di questi passaggi, nonostante potrebbero cancellare i dati della RAM o della ROM (archivio) della calcolatrice. Per prevenire la perdita, fai un backup della tua calcolatrice sul tuo computer o archivia le informazioni importanti.

Ogni passo in questa guida è una possibile soluzione. Non devi completare ogni passo se la calcolatrice inizia a funzionare.

STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)
USB-A to mini USB-B cable (1)

Passo 1 — Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?






- Alcuni problemi possono essere sistemati semplicemente spegnendo e riaccendendo la calcolatrice.
  - Premi 2nd
  - Premi ON
- Ora la calcolatrice dovrebbe essere spenta.
  - Premi ON per riaccenderla

Passo 2 — Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice









⚠ Rimuoverai tutte le informazioni all'interno della RAM!

ⓘ Le informazioni archiviate saranno al sicuro.

- Rimuovi il case scorrevole e gira la calcolatrice.
- Prendi una matita o un oggetto fino e premi sul pulsante "reset" sul retro della calcolatrice per almeno 2 secondi, poi rilascia.
- Dopo uno o due secondi la tua calcolatrice dovrebbe dire "RAM Cleared".

Passo 3 — Resetta la RAM rimuovendo la batteria







⚠ Questo rimuoverà tutte le informazioni nella RAM!

ⓘ Le informazioni archiviate saranno al sicuro!

- Fa' riferimento a questa guida per scoprire come rimuovere la batteria.
- Reinserisci la batteria dopo un paio di secondi.
- La tua calcolatrice dovrebbe accendersi automaticamente e mostrare la scritta "RAM Cleared".

Passo 4 — Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE





⚠ Questo rimuoverà tutte le informazioni nella RAM.

⚠ Questo potrebbe anche rimuovere le informazioni archiviate!

ⓘ Fai un backup delle informazioni sul tuo computer o su un'altra calcolatrice se vuoi salvare queste informazioni.

- Installa TI Connect CE. (se l'hai già fatto salta questo passaggio)
  - Per MacOS o Windows, recati nel sito di TI e scarica TI Connect CE.
  - Se usi Linux, installa TiLP.
- Apri TI Connect CE.
- Connetti la tua calcolatrice al tuo computer con un adattatore USB a mini USB.




Passo 5 — Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice)

Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano anche qui.

- Tieni premuti i tasti 2nd e del.
- Gira la calcolatrice; premi e rilascia il bottone "reset".
  Continua a tenere premuto 2nd e del!
- Se l'hai fatto correttamente vedrai una scritta "Install OS now" sullo schermo. Se non lo vedi riprova.
  Una volta che vedi questa schermata puoi rilasciare 2nd e del.

Passo 6 — Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS)

Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano ancora.

⚠ **AVVERTIMENTO: Tutti i sistemi operativi più recenti disabiliteranno l'abilita di far funzionare giochi e alcuni programmi!** Una volta aggiornato non puoi più tornare indietro! OS 5.4.0 è l'ultima versione sicura di OS. Versioni successive richiederanno arTIfiCE jailbreak per eseguire molti programmi.

- Se sai quale OS la tua calcolatrice sta usando allora puoi cercarlo su TI-Planet. Se no, cerca di installare OS 5.4.0 prima. Se non funziona, puoi installare l'ultima versione di OS dal sito di TI.
  - Scarica e installa OS 5.4.0: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE.
  - Se OS 5.4.0 non è supportato, scarica l'ultima versione del sistema operativo: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE
- Su TI Connect CE, premi sul bottone "Actions", poi su "send OS/Bundle to calculators..."
  - Naviga dove hai salvato l'OS e selezionalo. Ci metterà un paio di secondi a caricare. Appena appare il popup, premi "send".

ⓘ Ci metterà un paio di minuti per installarlo.

Passo 7 — Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS)





⚠ **NON SCOLLEGARE IL CAVO DURANTE IL TRASFERIMENTO!** Rischierai di danneggiare la calcolatrice.

Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano ancora.

- Aspetta la verifica dell'OS.
- Appena finito, dovrebbe esserci una scritta "RAM cleared" sullo schermo. La calcolatrice dovrebbe aver finito di installare l'OS.

La tua calcolatrice ora dovrebbe funzionare.

Se hai ancora problemi, contatta il supporto Texas Instruments:

- Sito web: https://education.ti.com/en/customer-sup...
- Email: ti-cares@ti.com
- Chiama: 1-800-TI-CARES (gratuitamente)